

SL-PP40W2K1

einfürsbarer 2-Wege Push Taster 40 mm (schwarz)

**PRODUKTEIGENSCHAFTEN**

- ▶ 2-Wege Push Taster zum Einfürsen mit 35 mm Durchmesser.
- ▶ Batterieloses Gerät ohne externe Stromversorgung und keine Verkabelung notwendig!
- ▶ Batterieloses Gerät ohne externe Stromversorgung.
- ▶ Sendenergie wird aus mechanischer Energie bei Betätigung der Push Taste erzeugt.
- ▶ Funkbasierte Reichweite bis zu 80 Meter. (offenes Gelände)
- ▶ Push Taste kann mit beliebig vielen Push Power Receiver verbunden werden.
- ▶ Funktionen:
EIN - AUS - DIMMEN bei MONO Receiver, (2 Bereiche steuerbar)
EIN - AUS - DIMMEN - Einstellen der FARBE bei DUO Receiver
- ▶ Beim Einsatz von mehreren Schaltern ist eine Wechselschalterfunktion gegeben.
- ▶ Verfügbar in weißer (K60) und schwarzer (K1) Ausführung

MONTAGE

- ▶ Einfürsbar mit 35 mm Topflochbohrer
- ▶ Fräsdurchmesser 35 mm
- ▶ Frästiefe: min. 14 mm

ABMESSUNGEN

- ▶ Push Taster (DxH): 40 x 17 mm

TECHNISCHE MERKMALE

- ▶ Übertragungsprotokoll: RF 433 mhz
- ▶ Reichweite (ohne Mesh): 30 Meter (in Gebäuden)
- ▶ IP Rating: IP20

SICHERHEITS- UND MONTAGEHINWEISE

- ▶ Dieses Produkt ist kein Spielzeug und ist nicht für Kinder geeignet!
- ▶ Das SIRO LED System ist ausschließlich für den Innenbereich geeignet.
Der ungeschützte Einsatz im Aussenbereich ist nicht gestattet.
Der Kontakt mit Feuchtigkeit ist unbedingt zu vermeiden!

LIEFERUMFANG

- ▶ Pushtaster
- ▶ Aufbauring

TECHNISCHE ZEICHNUNG